

LERC Info

lerc@lerc.eti.br

Comandos ONT Nokia - G-140W-C (Shanghai Bell)

Login e Senha Padrão

USUARIO: telecomadmin

SENHA: nE7jA%5m ou admintelecom

Após, entrar pelo navegador, acesse a URL abaixo pra ativar o TELNET

<http://192.168.1.1/system.cgi?telnet>

Clicar em ON e o Telnet já vai estar habilitado.

Após ativada, acessar a ONT via Telnet no IP 192.168.1.1 / porta 23

Quando não abrir por Telnet, fazer o seguinte comando:

Setar Prefixo do WiFi

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.SSID RWNET-

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.5.SSID RWNET-5Ghz_

Desabilitar WPS

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.WPS.Enable false

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.5.WPS.Enable false

Alterar usuário e senha ADMIN

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.X_ASB_COM_LoginCfg.AdminPassword RWNET2023@

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.X_ASB_COM_LoginCfg.AdminUserName admin

Ativar Acesso Remoto

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.X_ASB_COM_PreConfig.X_ASB_COM_ExternalWebAccess true

Alterar Versão

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_CT-COM_IPProtocolVersion.Mode 3

Setar Nova credencial Admin

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_CT-COM_TeleComAccount.Password RWNET2023@

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_CT-COM_TeleComAccount.UserName RWNNetprovedor

Limitar quantidade de dispositivos

cfgcli set InternetGatewayDevice.Services.X_CT-COM_MWBAND.TotalTerminalNumber 50

Ao finalizar, dar reboot na ONT.

reboot

Acesse novamente:

<http://192.168.1.1/login.cgi>

Resumo

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.SSID RWNET-

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.5.SSID RWNET-5Ghz_

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.WPS.Enable false

cfgcli -s InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.5.WPS.Enable false

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.X_ASB_COM_LoginCfg.AdminPassword RWNET2023@

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.X_ASB_COM_LoginCfg.AdminUserName admin

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.X_ASB_COM_PreConfig.X_ASB_COM_ExternalWebAccess true

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_CT-COM_IPProtocolVersion.Mode 3

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_CT-COM_TeleComAccount.Password RWNET2023@

cfgcli -f -s InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_CT-COM_TeleComAccount.UserName RWNNetprovedor

cfgcli set InternetGatewayDevice.Services.X_CT-COM_MWBAND.TotalTerminalNumber 50

reboot